

801.5-1.03



TÉLÉASSISTANCE

Mini-Centrale PC 200



Destinée aux résidences et foyers-logements, la mini-centrale PC 200 permet de gérer un parc de BIOTEL MILLENIUM installé dans les chambres ou les parties communes. Son commutateur « JOUR/NUIT » joue un rôle primordial dans la gestion des appels.

Gestion des appels :

• Mode "Jour"

Dès réception d'un appel, la PC 200 identifie l'appelant : le numéro d'appartement, la date, l'heure et l'identifiant de l'appel s'affichent sur l'écran LCD et s'impriment.
L'opérateur dispose de 15 secondes pour acquiescer l'appel et passer en interphonie. Au-delà, l'appel est renvoyé vers la station centrale EXACT.
La PC 200 prévient alors la personne de garde par un messenger de poche (type E-message) avec affichage du numéro d'appartement.

• Mode "Nuit"

La PC 200 identifie et imprime les coordonnées de l'appelant puis renvoie immédiatement l'appel vers la station centrale EXACT (téléassistance) qui identifie l'appelant et passe en interphonie.

• Autres fonctionnalités

La PC 200 génère ses propres alarmes vers la centrale EXACT (disparition secteur, basculement "Jour/Nuit", test cyclique, etc...).

Description technique :

- Alimentation secteur 230 V, batterie de sauvegarde (autonomie 6 heures).
- Afficheur LCD 4 lignes rétroéclairé.
- Imprimante de type caisse enregistreuse.
- Combiné téléphonique.
- Interrupteur "Jour/Nuit" avec transmission des basculements vers la station centrale EXACT.
- Options : synthèse vocale, flash, sirène, renvoi GSM.
- 2 touches : "Parole/Ecoute", "Fin de Communication/Appel Centrale".
- Sortie sur contact sec (non disponible si option synthèse de voix).
- Liaison série RS232.
- Voyants indicateurs (ligne, présence 230 V, anomalie imprimante).
- Messenger de poche (type E-message).
- Clavier numérique pour la mise à l'heure et le paramétrage (numéro de chambre).
- Dimensions : largeur 45 cm, profondeur 26 cm, hauteur 10 cm.

Nota : Le bon fonctionnement du messenger ou du renvoi GSM est assujéti à la couverture offerte par l'opérateur du service radio.