

**SET 820 S** réf : 09373**Description générale**

Le Set 820 S est un ensemble de transmission audio sans fil, travaillant en HF (fréquences radio), spécifiquement conçu pour les porteurs d'aides auditives. L'émetteur stéréo TR 820 se branche directement sur le téléviseur ou la chaîne hi-fi ; le récepteur RR 820 S se pince sur les vêtements. Il offre un réglage de volume de grandes dimensions, facile à utiliser. La transmission du son à l'aide auditive s'effectue via la boucle d'induction livrée ou, autre possibilité, via des coupleurs optionnels ou un câble DAI.

**Points forts**

Transmission du son du téléviseur aux aides auditives Livré avec une boucle d'induction de cou, pour les aides auditives pourvues d'un sélecteur T Via un câble DAI optionnel, le récepteur peut être connecté à des aides auditives munies d'une entrée audio directe Peut aussi s'utiliser avec n'importe quel casque Sennheiser muni d'un jack 3,5 mm Émission commutable stéréo/mono Fonctionnement extrêmement simple et intuitif Excellente intelligibilité de la parole en activant la fonction de compression Adaptation à l'audition de chacun Le récepteur se recharge dans l'émetteur Chargeur intégré pour accumulateur rechargeable supplémentaire  
Couleurs : bleu/noir

**Livré avec**

- 1 récepteur HF stéréo RR 820 S
- 1 émetteur HF stéréo TR 820
- 1 accumulateur rechargeable BA 151
- 1 bloc adaptateur secteur pour l'émetteur
- 1 boucle d'induction de cou EZT 1011
- 1 câble de branchement audio, avec jack 3,5/6,3 mm
- 1 adaptateur Péritel (SCART)

**Caractéristiques techniques**

Modulation	FM stereo
Porteuse (fréquences)	863,25 MHz, 863,75 MHz
Rapport signal/bruit (S/B)	60 dB(A)
Range de diffusion	100 m
Connecteur XLR	3.5 mm stereo/mono
Micro (prise/embase)	2.5 mm mono
Poids (Emetteur)	94 g
Dimensions (Emetteur)	D: 150 mm, H: 47 mm
Autonomie (récepteur)	>5 h
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 2 %

**Accessoires recommandés**

Description	Produit	Référence
Accumulateur rechargeable	BA 151	04146

Rechargeable battery for IS 150, IS 300, Set 810, Set 250, Set 500, IS 380, Set 820, Set 2500, RS 4, RS 6, RS 8, RS 400, RS 30, RS 40, RS 45, RS 60, RS 65, RS 80, RS 85, RS 2400, HDI 302 and A 200.

Microphone téléviseur	MKE 800-TV	04995
-----------------------	------------	-------

Utilisé conjointement avec les émetteurs TI 810 et TR 820, le MKE 800 TV capte directement le son émis par le haut-parleur du téléviseur, auquel il se fixe par l'intermédiaire d'une bande Velcro autocollante. Connecteur : jack 2,5 mm

Chargeur pour BA 151	L 151-2	04457
----------------------	---------	-------

Permet de charger deux accumulateurs rechargeables BA 151, tension 230 V. Akku für IS 150, IS 300, Set 810, Set 250, Set 500, IS 380, Set 820, Set 2500, RS 4, RS 6, RS 8, RS 400, RS 30, RS 40, RS 45, RS 60, RS 65, RS 80, RS 85, RS 2400, HDI 302 und A 200.

Chargeur	L 800	09914
----------	-------	-------

**Variantes**

Produit	Référence
SET 820 S-UK	09374