

Description du produit

Casque TV Sennheiser set 840 tv

- Système d'écoute TV sans fil HF
- Idéal pour les porteurs d'appareils auditifs
- Réglage personnalisé des aigus
- Liberté de mouvement

Description générale du casque sennheiser set 840 tv

Le Set 840-TV est un système stéréo HF pour la TV idéal pour l'écoute sans fil dans votre maison ou votre jardin. Que vous regardiez un programme TV ou que vous écoutiez de la musique classique, le casque sennheiser Set 840 TV vous offre une excellente qualité sonore.

Un simple bouton à presser et le Set 840-TV est réglé selon vos préférences d'écoute, assurant une intelligibilité optimale de la parole. Le récepteur stéthoset, très léger, est confortable à porter grâce à ses embouts auriculaires très souples. Les commandes ergonomiques et la confirmation visuelle de certaines fonctions rendent le réglage du Set 840-TV particulièrement facile. Il peut être relié directement à votre TV, chaîne haute fidélité ou poste de radio.

Points forts du casque sennheiser set 840 tv

- Très facile à installer et à utiliser
- Liberté de mouvement jusqu'à 100 m de l'émetteur
- Transmission du son même à travers murs et plafonds

- Idéal pour les téléviseurs de type Plasma
- Excellente qualité sonore stéréo
- Trois préréglages d'audition sélectionnables sur l'émetteur : intelligibilité optimisée de la parole grâce au circuit de compression commutable et à l'accentuation des aigus
- Accentuation des aigus pouvant être réglée individuellement
- Commande ergonomique de volume sur le récepteur
- Réglage de balance sur le récepteur permettant d'équilibrer le volume droit et gauche
- Mise en marche ou arrêt automatique du récepteur lorsqu'on le met ou qu'on l'enlève
- Accu lithium/polymère assurant une grande autonomie de fonctionnement (jusqu'à 9 heures)
- Le récepteur peut être placé dans le berceau de recharge de l'émetteur et cela dans n'importe quel sens
- Trois canaux de transmission sélectionnables sur l'émetteur permettent une réception optimale
- Accord automatique - la recherche automatique de canal peut être activée sur le récepteur
- Berceau de recharge intégré à l'émetteur pour accu de recharge

Contenu du pack sennheiser set 840 tv

- 1 RR 840 : récepteur stéthoset
- 1 TR 840 : émetteur
- 1 BA 300 : accu
- 2 paires d'embouts auriculaires de recharge
- 1 bloc d'alimentation secteur avec adaptateur EU, GB
- 1 TV : adaptateur RCA
- 1 TV : adaptateur SCART
- 1 câble connecteur TV avec deux jacks stéréo 3,5 mm et un adaptateur jack 6.3 mm

Caractéristiques techniques du casque set 840 tv

- Modulation FM, stereo
- Carrier frequencies 863.3 / 864.0 / 864.7 MHz
- Range up to 100 m
- Frequency response 50 - 16000 Hz
- THD, total harmonic distortion < 1 % (1 kHz)
- Max. Sound pressure level (aktiv) 125 dB
- Signal-to-noise ratio typ. 70 dB(A)
- Operating time (receiver) up to 9 hrs
- Charging time approx. 3 hrs
- Weight (Receiver) approx. 68 g (incl. accu)
- Weight (Transmitter) approx. 250 g
- Dimensions (Receiver) 240 x 128 x 26 mm
- Dimensions (Transmitter) 112 x 146 x 58 mm
- Audio-XLR connector 3,5 mm, stereo jack plug
- Microphone connector 3,5 mm, same plug as Audio-XLR connector