

## Aero 311 Forte

Retour à la ligne de produits : [Aero](#)



### Description:

Contour d'oreille numérique surpuissant

### Chiffres clés:

#### Simulateur d'oreille

Gain max. 76 dB  
Niveau max. de sortie 137 dB SPL  
Bande passante 150-6600 Hz

#### Coupleur de 2 cm<sup>3</sup>

Gain max. 68 dB  
Niveau max. de sortie 133 db SPL  
Bande passante 100-6400Hz

### Fonctions :

- Traitement multimode numérique du signal (dMSP)
- 3 programmes auditifs + «sourdine»
- Réducteur numérique de bruit (dNC)
- Contrôleur de larsen
- Commutateur multifonctions TacTronic
- Bips individuels de confirmation de programme et d'usure de la pile
- Capteur téléphonique
- Entrée audio, compatible MicroLink
- Pile type 13

### Options:

- MicroLink ML5 / MLxS / MLx
- Sabot audio AS5 ou AS5-MLx
- Verrouillage de sécurité KS6
- Couleurs: ColorLine
- Coude HE2, HE2 680, HE2 1000
- Mini-coudes