

Eleva 33 FS P

Retour à la ligne de produits : [Eleva](#)



Description:

Intra-conque surpuissant à pile type 13

Chiffres clés:

Simulateur d'oreille

Gain max. 63 dB
Niveau max. de sortie 130 dB SPL
Bande passante 150-5400 Hz

Coupleur de 2 cm³

Gain max. 55 dB
Niveau max. de sortie 122 dB SPL
Bande passante 100-5300 Hz

Fonctions :

- Système auditif numérique programmable
- TriPilot - Transition douce entre trois programmes adaptifs totalement automatiques
- Double mode de traitement du signal en 16 bandes, dWDRC ou dSC
- DataLogging^{plus} avec Correction de Sonie
- Réducteur de bruit à haute résolution
- Anti-Larsen par Opposition de Phase
- Jusqu'à 5 programmes auditifs accessibles manuellement + TriPilot + Sourdine
- Confirmation acoustique des interventions manuelles
- Indication d'usure de la pile
- Activation retardée
- Pile type 13

Options:

- Commutateur de programmes (TacTronic)
- Potentiomètre de gain numérique
- Télécommandes: SoundPilot2, WatchPilot2, KeyPilot2
- EasyPhone - Activation automatique du programme téléphone
- Capteur téléphonique
- Couleurs: rose foncé, rose clair, brun foncé, brun clair