

SET 810 S réf : 09370**Description générale**

Le Set 810 S est un ensemble de transmission audio sans fil, travaillant en infrarouge, spécifiquement conçu pour les porteurs d'aides auditives. L'émetteur stéréo TI 810 se branche directement sur le téléviseur ou la chaîne hi-fi ; le récepteur RI 810 S se pince sur les vêtements. Il offre un réglage de volume de grandes dimensions, facile à utiliser. La transmission du son à l'aide auditive s'effectue via la boucle d'induction livrée ou, autre possibilité, via des coupleurs optionnels ou un câble DAI.

Points forts

Transmission du son du téléviseur aux aides auditives Livré avec une boucle d'induction de cou, pour les aides auditives pourvues d'un sélecteur T Via un câble DAI optionnel, le récepteur peut être connecté à des aides auditives munies d'une entrée audio directe Peut aussi s'utiliser avec n'importe quel casque Sennheiser muni d'un jack 3,5 mm Émission commutable stéréo/mono Fonctionnement extrêmement simple et intuitif Excellente intelligibilité de la parole en activant la fonction de compression Adaptation à l'audition de chacun Le récepteur se recharge dans l'émetteur Chargeur intégré pour accumulateur rechargeable supplémentaire
Couleurs : rouge/noir

**Livré avec**

- 1 récepteur infrarouge stéréo RI 810 S
- 1 émetteur infrarouge stéréo TI 810
- 1 accumulateur rechargeable BA 151
- 1 bloc adaptateur secteur pour l'émetteur
- 1 boucle d'induction de cou EZT 1011
- 1 câble de branchement audio, avec jack 3,5/6,3 mm
- 1 adaptateur Péritel (SCART)

Caractéristiques techniques

Modulation	FM stereo
Porteuse (fréquences)	2.3 / 2.8 MHz
Rapport signal/bruit (S/B)	60 dB(A) eff
Range de diffusion	12 m
Area de reception	60 m ²
Connecteur XLR	3,5 mm stereo/mono
Micro (prise/embase)	2,5 mm mono
Poids (Emetteur)	94 g
Dimensions (Emetteur)	D: 150 mm, H: 47 mm
Autonomie (récepteur)	>5 h
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 2 %

Accessoires recommandés

Description	Produit	Référence
Accumulateur rechargeable	BA 151	04146
Accumulateur rechargeable pour IS 150, IS 300, Set 810, Set 250, Set 500, IS 380, Set 820, Set 2500, RS 4, RS 6, RS 8, RS 400, RS 30, RS 40, RS 45, RS 60, RS 65, RS 80, RS 85, RS 2400, HDI 302 et A 200.		
Écouteurs stéthoscopiques infrarouge stéréo	RI 810	04985
Réception sans fil de la musique ou des voix transmises par les émetteurs infrarouges stéréo TI 500 ou TI 810. Réglables individuellement.		
Émetteur infrarouge stéréo	TI 810	04983
Pour transmission infrarouge sans fil du son de la TV et de la chaîne hi-fi, puissance d'émission suffisante pour des pièces d'une surface allant jusqu'à 60 m ² . Signal IR compatible avec les RI 810 et RI 500.		
Émetteur infrarouge stéréo, adaptateur secteur UK	TI 810 UK	04991
Pour transmission infrarouge sans fil du son de la TV et de la chaîne hi-fi, puissance d'émission suffisante pour des pièces d'une surface allant jusqu'à 60 m ² . Signal IR compatible avec les RI 810 et RI 500.		
Microphone téléviseur	MKE 800-TV	04995

Utilisé conjointement avec les émetteurs TI 810 et TR 820, le MKE 800 TV capte directement le son émis par le haut-parleur du téléviseur, auquel il se fixe par l'intermédiaire d'une bande Velcro autocollante. Connecteur : jack

2,5 mm

Émetteur infrarouge stéréo, adaptateur
secteur 120 V TI 810-120 04994

Pour transmission infrarouge sans fil du son de la TV et de la chaîne hi-fi,
puissance d'émission suffisante pour des pièces d'une surface allant
jusqu'à 60 m². Signal IR compatible avec les RI 810 et RI 500.

Chargeur pour BA 151 L 151-2 04457

Permet de charger deux accumulateurs rechargeables BA 151, tension 230
V. Akku für IS 150, IS 300, Set 810, Set 250, Set 500, IS 380, Set 820, Set
2500, RS 4, RS 6, RS 8, RS 400, RS 30, RS 40, RS 45, RS 60, RS 65, RS
80, RS 85, RS 2400, HDI 302 und A 200.

Chargeur L 800 09914

Variantes

Produit	Référence
SET 810 S-UK	09371
SET 810 S-120	09372