



Adaptateur AUX

LINK est un adaptateur auxiliaire FM, à utiliser pour entendre la TV ou la Hi Fi. LINK est la solution idéale pour tous ceux équipés de systèmes FM tels que SOLARIS®, EASY LISTENER™ ou Micro-Link.

LINK est connecté à la TV ou la Hi Fi, le micro de l'émetteur FM est branché à LINK. Le son est alors directement transmis au récepteur FM.

LINK est le premier système qui associe la technologie FM du sans fil à l'utilisation du son et d'alarmes.

Contrôle automatique du volume

LINK est équipé de fonctions doubles AGC. L'une élimine les sons soudains et puissants, l'autre permet à l'utilisateur de percevoir des sons dynamiques et égalisés.

Les alarmes

LINK peut être utilisé avec l'émetteur DETECT, ainsi l'utilisateur est averti que quelqu'un sonne à la porte, que le téléphone retentit ou que toute autre alarme est activée. LINK fonctionne aussi avec OBSERVER.

Données techniques

- Entrée: 2 pour la TV, la Hi Fi ou similaire
- Transmission du signal: par FM (fréquence: 433,92 MHz)
- Programmation: 16 possibilités
- Signal sonore: 7 sons différents
- Fréquence du signal d'alarme: 500 HZ
- Sensibilité:
 - Stéréo/TV (entrée 1): 100mV
 - Stéréo/TV (entrée 2): 100 mV
- AGC à 100 mA/m:
 - Attaque: 2 - 20 ms
 - Retour: 0,5 - 10 dB/s
- Alimentation: 12 V AC 20 W
- Dimensions: 36 x 85 x 110 mm
- Couleur: noir
- Présentation: plastique